

SPECTRUM

คำแนะนำการใช้เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

1. การใช้งาน ใช้ล๊อม รั้ว ควาย ช้าง ม้า บ่อปลา สวนผลไม้ เพิ่มเติมรั้วบ้าน
2. การใช้ไฟฟ้า ใช้สาย AC เสียบช่องไฟฟ้าเลื่อนสวิตช์ แล้วจึงเสียบปลั๊กไฟบ้าน
3. การใช้แบตเตอรี่ DC ใช้สายปากคีบสำหรับแบตเตอรี่ เลื่อนสวิตช์แบตเตอรี่ 12 โวลท์
4. คุณภาพของเครื่อง เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ใช้ได้ผลในรัศมีไม่เกิน 100 ไร่
5. สายรั้ว ใช้สายไฟมีฉนวนหนา ต่อไปหาลวดรั้ว โดยอย่าให้ประจุไฟฟ้ารั้วลงดิน ซึ่งมักจะเกิดจากใกล้สายดินหรือวัสดุที่มีทางลงดินต่าง ๆ เช่น โครมเหล็ก หลังกา สังกะสี ไม้สด พื้นดิน
6. สายดิน ใช้ลวดหรือสายไฟ ต่อกับเหล็กปักดิน ประมาณ 1 - 4 ฟุต หรือต่อกับ วัสดุอื่นที่มีสวนลงดินอยู่แล้วบริเวณที่ติดตั้งเครื่อง เช่น โครมเหล็กต่าง ๆ

ข้อควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝน

เมื่อฝนจะตก โปรดถอดปลั๊กไฟฟ้า, ถอดสายดิน และสายรั้วออก แล้วจะไม่เกิดอันตรายต่อตัวเครื่อง

การใช้ลวดล๊อมรั้ว

ลวดที่ใช้คือลวดตากผ้าเบอร์ 18 ขนาดประมาณก้านไม้ขีดไฟ ถ้าเบอร์มาก ขนาดลวดจะเล็กกลง จะใช้เบอร์ที่ใกล้เคียงกันก็ได้ ลวดเบอร์ 18 หนัก 1 กิโลกรัม จะมีความยาว 74 ม.